


MFZ61DX-UC



**1 NO contact potentiaalvrij 10A/250V AC, gloeilampen 2000W*.
Slechts 0,02-0,4 Watt stand-by verlies.**

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep.

Met de Eltako-Duplex-technologie (DX) kunnen de normaalgezien potentiaalvrije contacten bij het schakelen van 230V-wisselspanning 50Hz toch in de nuldoorgang schakelen en zodoende het slijten drastisch verminderen. Hiertoe gewoon de N-draad aan de klem (N) en L aan 1(L) aansluiten. Daardoor is er een bijkomend stand-by verlies van slechts 0,1 Watt.

De modernste hybride techniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten wordt.

Universele stuurspanning 8..230V UC.

Instelbare tijden tussen 0.5 seconden en één uur.

Functies F (Beschrijving blz. E9)

RV = vertraagd afvallend

AV = vertraagd opkomend

TI = impulsgever beginnend met puls


IA = impulsgevoerd vertraagd opkomend (vb. voor automatische deuropener)

EW = inschakelwissend

AW = uitschakelwissend


* De maximale belasting kan bij een vertrags- of pulstijd van 5 minuten gebruikt worden. Bij kortere tijden reduceert zich de maximale belasting als volgt: bij 2 seconden 15%, bij 2 minuten 30%, bij 5 minuten 60%.

Functie draaischakelaars



Voorstelling is de
fabrieksinstelling.

Aansluitvoorbeeld



Als N aangesloten is, is
de contactschakeling in
de nuldoorgang actief.

Technische gegevens blz. E12.