

ECO-DIM.10 Z-Wave



- ✓ Z-Wave gecertificeerd
- ✓ Geschikt voor alle Z-Wave domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/ Amazon Alexa)
- ✓ Verbruiksmeter
- ✓ 0-200W led
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN, MAX en Speed afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geschikt voor 90% van alle dimbare led lampen
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (optioneel 3^e/nuldraad aansluiten)
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem



Merk	EcoDim
Vermogen	0-200W led
Voltage (input)	220-240VAC
Dimtechniek	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
Bediening	Pulsschakelaar en domotica systeem
Protocol	Z-Wave Plus
Inbouwmaat in mm	41,1x41,1x19,8mm
Garantie	2 jaar
Geschikte domotica systemen	✓ Google Assistant/Home (via Z-Wave hub) ✓ Homey ✓ homee ✓ WINK ✓ FIBARO ✓ Futurehome ✓ VERA